




Technische Daten Philips LED Sicherheit Coreline BWC120 Weiß 14W 1800lm - 830 | 282x178mm - IP54

[Produkt ansehen](#)



## Technische Daten

EOC8 85193699

## Technische Daten

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 206962                      |
| EAN                                     | 8718291851936               |
| Marke                                   | Philips                     |
| Herstellername                          | BWC120 LED18-/830 PSU II WH |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                       |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 14             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1800           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 95             |
| Schwenkbar                   | Nein           |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
|----------------|-------------------|

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | LED Bulkhead |
|------------|--------------|

## Informationen zur Leuchte

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
|-------------|--------------------|

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenverbindung | SI [Schraubverbindungsblock] |
|--------------------|------------------------------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Draußen nutzbar | Ja |
|-----------------|----|

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
|-----------------|-----------------------------------------|

|             |                |
|-------------|----------------|
| Prallschutz | IK08 - 5 Joule |
|-------------|----------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
|--------------------|-----------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Sockelfarbe | Weiß |
|-------------|------|

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Gehäuse | ASA [Acrylnitril-Styrol-Acrylat] |
|---------|----------------------------------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
|--------------------|------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------|----------------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Product Serie | BWC120 |
|---------------|--------|

## Masse

|            |     |
|------------|-----|
| Länge (mm) | 282 |
|------------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 178 |
|-------------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Höhe (mm) | 134 |
|-----------|-----|

## Sensorinformationen

|           |
|-----------|
| Sensortyp |
|-----------|

### Warum BudgetLight?

Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

